

Таблица 2. Аналоговые входы напряжения

Параметр или характеристика	БМРЗ	Сириус	SPAC-810	Seram 1000+	МiCOM	ТЭМП	Госан
1 Количество входов напряжения	до 8	до 5	До 4	До 4	До 4	До 4	До 8
2 Динамический диапазон аналоговых входов напряжения	1200	30*	20*	20 *	20 *	16 *	28*
* Рассчитан для режима «срабатывание» по данным производителя							
3.Номинальное напряжение, U ном							
3.1	100 В	100 В	100 В	100 В	100 В	100 В	100
3.2	220 В						400
4. Длительно допустимое напряжение (перегрузочная способность), В							
4.1	300 В	120 В*	200 В	230 В	220 В	200 В	200 В
4.2	500 В						550 В
* 150 В (в течение 2 с),							
5 Потребляемая мощность							
5.1	0,5 В•А	0,2 В•А	0,2 В•А	**	0,2 В•А	0,3 В•А	***
5.2	0,2 В•А						***
** полное входное сопротивление > 100 кОм, ***Входное сопротивление для U ном =100 В составляет 40 кОм, а для U ном =400 В – 300 кОм							